

PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU SZKOŁY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH
DZIAŁKA NR EW. 382, OBREB KOLONIA BRUDZEWICE

CZEŚĆ 4 : PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT ZAWIERA:

1	CZEŚĆ OGÓLNA	3
1.1	Przedmiot opracowania	3
1.2	Zakres projektu modernizacji	3
1.3	Ogólne dane elektroenergetyczne	3
2	OPIS TECHNICZNY	3
2.1	Zasilanie w energię elektryczną i pomiar energii	4
2.1.1	Zasilanie w energię elektryczną projektowanych tablic rozdzielczych T1, T2, T3,	4
2.1.2	Zasilanie w energię elektryczną projektowanych tablic rozdzielczych, TB, TK	4
2.2	Obwody odbiorcze	5
2.2.1	Instalacje oświetleniowe podstawnego	5
2.2.2	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	6
2.2.3	Instalacje oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku	6
2.2.4	Instalacje gniazd wtyczkowych 230V	6
2.2.5	Instalacja elektryczna gniazda 230V pracowni komputerowej	7
2.3	Ochrona przeciwpresięciowa	7
2.4	Instalacja połączeń wyrównawczych	7
2.5	Ochrona przeciwporażeniowa	8
2.6	Główny wyłącznik prądu	9
3	OBLICZENIA TECHNICZNE	9
3.1	Obliczania mocy zainstalowanej	9
3.2	Dobór kabli i urządzeń zabezpieczających	10
3.2.1	Dobór kabla oraz zabezpieczenia	11
3.2.2	Sprawdzenie dobranych kabli/przewodów na warunki zwarciowe	11
3.2.3	Obliczanie spadku napięcia dla kabli zasilających	14
3.3	Uwagi końcowe	16
	RYSUNKI	16

CZEŚĆ OGÓLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznych budynku szkoły filialnej w Brudzewicach (na działce nr ew. 382, obręb Kolonia Brudzewice).

Podstawa opracowania

- ✓ zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego,
- ✓ projekt konstrukcyjno - budowlany budynku,
- ✓ obowiązujące przy projektowaniu i budowie instalacji elektrycznych, normy, przepisy oraz zarządzenia.
- ✓ wizja lokalna

Zakres projektu modernizacji

Niniejszy projekt budowlany obejmuje modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku szkoły filialnej w Brudzewicach (na działce nr ew. 382, obręb Kolonia Brudzewice):

- ✓ przebudowę istniejących rozdzielnicy głównej RG,
- ✓ budowę projektowanych tablic rozdzielczych T1, T2, T3, TB, TK
- ✓ demontaż starej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poszczególnych kondygnacjach
- ✓ budowę nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku
- ✓ instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego
- ✓ instalacja ochrony przeciwpożarowej - szybkiego wyłączenia zasilania,
- ✓ instalacja wyrównawcza - główna i dodatkowa,
- ✓ instalacja przepięciowa

Ogólne dane elektroenergetyczne

- ✓ moc zainstalowana na potrzeby modernizacji instalacji Pz..... 29,86 kW,
- ✓ moc szczytowa ma potrzeby modernizacji instalacji Ps..... 19,96 kW,
- ✓ współczynnik jednociąśnieści: k_j 0,67
- ✓ współczynnik mocy cosφ 0,95,
- ✓ napięcie zasilania Un 400/230V,
- ✓ częstotliwość f 50 Hz,
- ✓ układ sieciowy TN-C-S,
- ✓ dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa ... SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OPIS TECHNICZNY

Zasilanie w energię elektryczną i pomiar energii

Stan istniejący: obiekt (objęty dokumentacją) zasilany istniejącego przyłączeniem energetycznego według warunków technicznych przyłączania wydanych przez Zakład Energetyczny.

Budynek zasilany z układu pomiarowego w ramach przyznanej mocy i wielkości zabezpieczenia przelicznikowego.

Przyznaną moc przyłączeniową budynku wynosi 30,0 kW jest ona wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na moc budynku po jej modernizacji przy $k_f=0,67$

Rozdziat przewodu neutralno - ochronnego PEN na oddzielne przewody neutralne N i przewód ochronny PE, ze względu na istniejący układ sieciowy TN-C w linii zasilającej n/N, zastosować w rozdzielnici "RG".

Pomiar energii elektrycznej dokonuje się w rozdzielnicy głównych RG (istniejącej) i nie ulega zmianie.

Uwaga ! Układ zasilania - szafka licznikowa „SL”, należy każdorazowo dostosować do wymogów Zakładu Energetycznego na danym terenie

Zasilanie w energię elektryczną projektowanych tablic rozdzielniczych T1, T2, T3,

Zasilanie w energię elektryczną projektowanych Tablic rozdzielniczych T1, T2, T3 (poszczególnych kondygnacji rys. E-9, E10) zaprojektowano kablem YDYżo 5x6mm² podtynkowo z istniejących tablicy rozdzielnicy głównej RG zlokalizowane we wnęce ściany klatki schodowej przy głównym wejściu do budynku. Lokalizacja projektowanych Tablic rozdzielniczych T1, T2, T3, pokazano na rys E-1, E-2, E-3.

Wewnątrz budynku na poziomie piwnic w pomieszczeniu szatni szkolnej zaprojektowano tablicę T1 obejmującą obwody elektryczne piwnic oprócz obwodów pomieszczeń kotłowni, na poziomie parteru obok istniejącej rozdzielnicy RG zaprojektowano tablicę T2 obejmującą obwody elektryczne parteru.

Na poziomie I piętra w korytarzu zaprojektowano tablicę T3 obejmującą obwody elektryczne I piętra oprócz obwodów gniazd wt. 230V komputerowych które zasilane będą z tablicy TK. Projektowane Tablice należy zabudować jako rozdzielnice izolacyjną wnękową w oparciu o typowe tablice 3 x 12 wyposażone w drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk.

Istniejącą rozdzielnicę główną RG należy przebudować po przez:

- demontaż zbędnych gniazd bezpiecznikowych porcelanowych
- w ich miejsce należy zamontować szynę DIN 35
- na szynę DIN 35 zamontować główny wyłączni prądu p.poż na głównym ciągu zasilania (tj. za licznikiem energii elektrycznej), wyłącznik główny 3polowy In=100A z cewką wybijakową 230VAC
- za wyłącznikiem głównym zamontować ochronniki przepięć B+C
- za ochronnikami zabezpieczenia nadprądowe typu S303-C25A do zabezpieczenia w/w wlz-tów projektowanych Tablic rozdzielniczych T1, T2, T3.
rys. E-9.

- montaż zabezpieczenia nadprądowe typu S301-C3A do zabezpieczenia obwodu sterującego cewką wybijakową wyt Głównego p.poż oraz przycisków naściennych WPP

W szafkach rozdzielczej głównej istniejącej RG oraz projektowanych T1, T2, T3.TB, TK należy zabudować również szynę zerową N i szynę ochronną PE.

Rozdziat przewodu neutralno - ochronnego **PEN** na oddzielne przewody neutralne N i przewód ochronny **PE**, ze względu na istniejący układ sieciowy **TN-C** w linii zasilającej n/N, zastosować w projektowanych szafkach rozdzielczej głównej istniejącej RG. Miejsce rozdziaku PEN na N i PE należy uziemić. Jako uziom można wykorzystać prety zbrojeniowe fundamentu, lub wykonać uziom pionowy po przez wbicie sondy uziemiającej.

Zasilanie w energię elektryczną projektowanych tablic rozdzielczych, TB, TK.

Zasilanie w energię elektryczną projektowanych Tablic rozdzielczych TB (dla potrzeb kotłowni) oraz tablicę TK (do zasilania gniazda komputerowej w pracowni komputerowej) zaprojektowano kablem YDYżo 5x4mm² podtynkowo odpowiednio z tablicy rozdzielczej T1 zasilono tablicę TB (kotłowni) zabezpiezoną zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym typu S303 C20A obw. nr 8/T1 z tablicy rozdzielczej T3 zasilono tablicę TK (komputery) zabezpiezoną zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym typu S303 C20A obw. nr 10/T3. Rys E-4, E-7

Rozpieszczenie tablic TB i TK rys E-1, E-3

We wnętrzu budynku na poziomie piwnic w pomieszczeniach kotłowni zaprojektowano tablice TB obejmujące obwody elektryczne dla potrzeb pomieszczeń kotłowni.

Na poziomie I piętra w pomieszczeniach pracowni komputerowej zaprojektowano tablicę TK obejmującą obwody gniazda wt 230V komputerowych. Projektowane Tablice należy zabudować jako rozdzielnicę izolacyjną wnękową w oparciu o typowe tablice 3 x 12 wyposażone w drzwiczki metalowe zamkane na kluczyk.

W tablicach należy zabudować również szynę zerową N i szynę ochronną PE. Wszystkowo, typy i wielkości charakterystyczne wyposażenia i aparatury szafek, pokazano na załączonych do projektu schematach ideowych i rysunkach E5, E8

Obwody odbiorcze

Instalacje oświetleniowe podstawnego

Projekt przewiduje wymianę istniejących opraw oświetleniowych i zastąpienie ich nowymi energooszczędnymi o źródle światła LED. Natężenie oświetlenia wg. obliczeń producenta opraw i źródła światła.

W bieżącym części budynku objętym opracowaniem, należy wymienić instalację, wykonując pod tynkiem (można wykorzystać bruzdy ścienne powstałe w wyniku demontażu starej instalacji). Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYP/YDY 1,6mm², pod tynkiem. Zaprojektowano oświetlenie podstawowe. Ilość opraw w ogólnogłówkowych pomieszczeniach kondygnacji, pokazano na rys. E1, E2, E3. Łącznie 1400W/woltów wykonywać w puszkach PK 80 podtynkowo. Sterowanie oświetleniem

poprzez łączniki oświetleniowe oraz w strefie komunikacji, klatek schodowych oraz toalet za pomocą czujników ruchu.

Obwody oświetleniowe zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi typu S301-B6/10A. w każdej tablicy rozdzielczej przynależnej do kondygnacji.

Ostateczne trasy okablowania ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z projektantem oraz wykonawcami innych instalacji technicznych (wentylacja, CO, instalacje teletechniczne, itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Projektuje się wykonać poprzez zastosowanie opraw wykonanych w technologii energooszczędnej ze źródłem światła LED oraz oprawami kierunkowymi ze źródłem światła LED, wyposażonymi we własne źródło zasilania o pojemności 1h (opcja - świecenie całodobowe i po zaniku napięcia). Układ podłączący do przewodu fazowego Inwertera (osobny obwód w każdej przynależnej tablicy rozdzielczej kondygnacji), nie przerwanego wyłącznikami - zastosować jedynie wyłączniki serwisowe. Oprawy kierunkowe instalować na ścianach, sufitach nad wejściami.

Oprawy oznaczone symbolem ewakuacyjnym oraz kierunkowym wskazanych na rysunkach E-2, E-3 należy wyposażyć w urządzeniem testującym w celu symulowania awarii zasilania podstawowego. Łączniki testujące uruchamiane ręcznie powinny być samopowrotnie lub uruchamiane kluczykiem.

Instalacje oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku

Projektowana instalację oświetleniową wykonać przewodami YDyp/YDY 3/x2,5mm², pod tynkiem/elewacją. Zaprojektowano oświetlenie podstawowe z wykorzystaniem opraw wykonanych w technologii energooszczędnej ze źródłem światła LED. Ilość opraw pokazano na rys. E1, E-2. Sterowanie oświetleniem za pomocą łączników oświetleniowych. Obwody oświetleniowe zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi typu S301-B10/6A. Ostateczne trasy okablowania j/w

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V

Projekt przewiduje wymianę istniejącej instalacji elektrycznej. Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodami YDyp/YDY, 3x2,5mm² ułożonych pod tynkiem. (można wykorzystać bruzdy ścienne powstałe w wyniku demontażu starej instalacji). W ścianach wykonanych GK przewody prowadzić w rurkach ochronnych w przestrzeni między-płytyowej.

Rozmieszczenie gniazd zaplanowano funkcjonalnie w każdym pomieszczeniu i pokazano je na planach instalacji elektrycznych. Spośród ogólnych gniazd wtyczkowych zbieg, wydzielono gniazda indywidualne dla odbiorników podłączonych na stałe. W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych, instalować gniazda 1-fazowe winiodurowe szczelne hermetyczne 16A/Z,20A/Z zaś w pozostałych pomieszczeniach jako melaminowe 16A/Z. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości: ✓ Sale lekcyjne, przedszkolne 30 cm od posadzki,

- ✓ korytarz
 - ✓ łazienka
 - ✓ kotłownia
 - ✓ inne pomieszczenia
- Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone indywidualnie wyłącznikami instalacyjnymi typu S301-B16A.

Rozprowadzenie osprzętu pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji. Rys E1, E-2, E-3 Ostateczne trasy okablowania ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z projektantem oraz wykonawcami innych instalacji technicznych (wentylacja, CO, instalacje teletechniczne, itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Instalacja elektryczna gniazda 230V pracowni komputerowej

Urządzenia końcowe sieci logicznej, szafa dystrybucyjna, serwer zasilane będą wydzielonymi obwodami z proj. tablicy bezpieczeństwa TK rys E-8 zamontowanej w pracowni komputerowej.

Obwody gniazd 230V komputerowych, , wykonać przewodami YDYP 3x2,5mm² ulożonych pod tynkiem. W punktach przyłączeniowych zastosowane będą po dwa podwójne gniazda elektryczne zaopatrzone w blokady mechaniczne uniemożliwiające włączenia innych odbiorników poza urządzeniami komputerowymi. Obwody elektryczne zabezpieczone będą wyłącznikami nadprądowymi S301 B16A oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi $I\Delta=30mA$ typu A do jednego obwodu elektrycznego podłączone będzie cztery stanowiska komputerowe. Gniazda wtyczkowe komputerowe montować na wysokości $h\geq30cm$ od podłogi.

Ochrona przeciwpieczęciowa

Ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznej zaprojektowano dwustopniową wykorzystując ograniczniki przejęcia klasy B+C". W szafach rozdzielnicy głównej budynku RG (istniejącej) SO"

Rozwiązań takie gwarantuje poziom ochrony mniejszy od 1,5kV. Aparaturę ograniczników przyłączyć do przewodów fazowych, należy przyłączyć również do przewodu neutralnego N a następnie uziemić przyłączając przewodem DY16mm² do liny PE.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów. Jako szynę wyrównawczą zastosować ewentualnie szynę ekwipotencjalizacyjną, którą należy montować na ścianie w pomieszczeniu technicznym (kotłownia, itp.).

Zacisk przewodu ochronno - neutralnego (PEN) w złączu kablowym, zestawie skraplowo - pomiarowym „SL”, tablicy głównej „RG” należy uziemić. Jako uziom można wykorzystać prety zbrojeniowe fundamentu. Do w/w uziemienia należy przyłączyć szynę wyrównawczą. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć metalowe ciągi : wody zimnej,

cieplej, gazu, co., kanalizacji oraz zacisk PE w rozdzielnicy RG, przy użyciu przewodu DY 10mm².

UWAGA! W przypadku wykonania instalacji wod. - kan., co., z rur PCV, wyżej wymienionych połączeń nie należy wykonywać.

Ponadto należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w łącznikach przy użyciu przewodu LgY 2,5 mm² rurce ochronnej (lub DY 4 mm² w tynku), łączącego między sobą wszystkie elementy przewodzące obce (woda zimna, ciepła, wanna, misa natryskowa itp.) oraz z przewodem ochronnym PE. UWAGA! jw.

Ochrona przeciwporażeniowa

System ochrony przeciwporażeniowej to zwykłe ochrona podstawa (przed dotykiem bezpośrednim), dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) oraz ochrona uzupełniająca. Ochrona podstawa /przed dotykiem bezpośrednim/ polega na zastosowaniu: izolacji podstawowej, izolacji wzmacnionej, odpowiednich osłon, obudów, przegród, barier /są to środki wykonane fabryczne lub wykonane w takcie montażu urządzeń/ - w niniejszym projekcie zastosowano środki.

Ochrona dodatkowa /przed dotykiem pośrednim/ polega na zastosowaniu:

- ✓ samoczynnego wyłączenia zasilania,
- ✓ użycia odbiorników posiadających II-klasę ochronności lub izolacji równorzędnej, miejscowych, nieuziemionychoch połączeń wyrównawczych,

Niezbędnym warunkiem realizacji ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej jest wykorzystanie ochrony podstawowej.

W niniejszym projekcie ochrona dodatkowa od porażen zrealizowana będzie przez NAMOCZYNNE WŁĄCZENIE zasilania, za pomocą zainstalowanych w rozdzielni głównej „RG” oraz tablicach T1, T2, T3, TB i TK wyłączników nadmiarowo - prądowych serii S oraz zastosowanie ochrony uzupełniającej po przed zastosowaniem wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o prądzie różnicowym $I\Delta=0,03A$ W związku tym we wszystkich instalacjach odbiorczych przewidziano dodatkowy przewód neutralny PE. Rozdział przewodu neutralno - ochronnego PEN, na wyodrębnione i niezależne przewody N - neutralny i PE-ochronny, w tablicy głównej RG.

Za wyłącznikami różnicowo - prądowymi przewód PE nie może być w żadnym przypadku łączony z przewodem N - przewody winny być rozdzielone. Z przewodem PE należy połączyć metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, zaciski ochronne tablic elektrycznych, bolce ochronne gniazda wtyczkowych, zaciski ochronne opraw uchwytleniowych, główną szynę wyrównawczą GSW. Przewodu PE nie wolno przerывать wyłącznikami, bezpieczeniami itp. Przewody N powinny być barwy jasnoniebieskiej, zaś PE barwy zielono - żółtej.

Ochronie podlegają wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych mogące się naciągnąć pod napięciem na skutek uszkodzenia izolacji podstawa, oraz bolce ochronne gniazda wtyczkowych. Dla sprawdzenia prawidłowości działania zabezpieczenia różnicowego, zaleca się raz w miesiącu nacisnąć przycisk oznaczony literą T. Przy prawidłowym działaniu wyłącznik różnicowy odłączny zasilanie.

Ochronę przeciwporażeniową w tym rozdzielcu przewodu ochronno - neutralnego PEN a także wszelkie połączenia przewodu N i PE np. z główną szyną uziemiającą budynku należy wykonać zgodnie z załączonym schematem ideowym zasilania budynku. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony.

Główny wyłącznik prądu

Funkcję wyłącznika pożarowego spełniać będzie wyłącznik 3poływy 100A z cewką wybijakową 230VAC zabudowany na głównym ciągu zasilania w rozdzielnicy głównej RG (istniejącej)

Wyłącznik wyposażony jest w napęd ręczny oraz cewkę wybijakową, umożliwiającą zdalne wyłączenie z typowego przycisku pożarowego w osłonowej skrzynce z szybką zbudowanego na elewacji budynku na wysokości 1,4 m od poziomu gruntu przy głównych wejściach do budynku.

Połączenie wyłącznika z przyciskami pożarowymi wykonać przewodem HTKSHekw 1x2x1mm². Uruchomienie przycisku p. póź. następuje po zbitiu szybki osłonowej i naciśnięcie przycisku oraz wyłączenie ręczne w rozdzielnii RG po przez przesunięcie dźwigni wyłącznika w kierunku wyłączenia.

OBLCZENIA TECHNICZNE

Obliczania mocy zainstalowanej

	Tablica bezpiecznikowa T1 (piwnice)	Pi	kj	Moc Ps		
					W	-
1	Obwód gn.230V (pom.09, 08, 05, jadalnia)	2200	0,5	1100		
2	Obwód gn.230V (pom.przegot, kredens)	1500	0,6	900		
3	Obwód gn. 230V (pom.szatania/toaleta)	1500	0,6	900		
4	Obwód oświetl. (pom.09, 08, 04, 07)	528	1	528		
5	Obwód oświetl. (pom.komunik/jadalnia)	324	1	324		
6	Obwód oświetl. (pom.05, 01, 02)	227	1	227		
7	Obwód oświetl.ewakuacyjne, kierunkowe	30	1	30		
8	Zasilanie tablicy TB kotłowni	6840	0,5	3420		
	Razem	13149	0,6	7429		

	Tablica bezpiecznikowa TB (kotłowni)	Pi	kj	Moc Ps		
					W	-
1	Obwód 230V (zasilanie syst. solarnego)	800	0,5	400		
2	Obwód 230V (zasilanie pieca C.O)	800	0,6	480		
3	Obwód gn. 230V (magazyn, kotłownia)	1000	0,6	600		
4	Obwód gn. siłowe 400V (kotłownia)	3000	0,4	1200		
5	Obwód oświetl. (kotłownia+zewn)	240	1	240		
	Razem	5840	0,5	2920		

Tablica bezpiecznikowa T2 (parter)		Pi	kj	Moc Ps
		W	-	W
1	Obwód gn.230V (pom.1,03;1,04; 1,05)	1500	0,6	900
2	Obwód gn.230V (pom.komunikacja korytarz)	1600	0,6	960
3	Obwód gn. 230V (pom.1,07; 1,08; 1,09	1800	0,5	900
4	Obwód oświetl. (pom.1,03; 1,04; 1,05; 1,09)	520	1	520
5	Obwód oświetl. (pom.1,07; 1,08)	470	1	470
6	Obwód oświetl. (pom..komunik, korytarz,zew)	464	1	464
7	Obwód oświetl.ewakuacyjne, kierunkowe	54	1	54
Razem		6408	0,7	4268

Tablica bezpiecznikowa T3 (I piętro)		Pi	kj	Moc Ps
		W	-	W
1	Obwód gn.230V (pom.komunik, sala 2,07)	1600	0,6	960
2	Obwód gn.230V (pom.toalety)	1500	0,6	900
3	Obwód gn. 230V (pom.2,02; 2,03; 2,04	1600	0,5	800
4	Obwód oświetl. (pom.2,07; 2,08; 2,09)	314	1	314
5	Obwód oświetl. (pom.2,05; 2,06)	376	1	376
6	Obwód oświetl. (pom.2,02; 2,03;,, 2,04)	376	1	376
7	Obwód oświetl. (pom.komunikacja)	423	1	423
8	Obwód oświetl.ewakuacyjne, kierunkowe	18	1	18
9	Obwód dzwonkowy	100	1	100
10	Zasilanie tablicy TK komputery	4000	1	4000
Razem		10307	0,8	8267

Tablica bezpiecznikowa TK (komputery)		Pi	kj	Moc Ps
		W	-	W
1	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	1	1000
2	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	1	1000
3	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	1	1000
4	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	1	1000
Razem		4000	1,0	4000

Moc zainstalowana

$$P_I = 29,86kW$$

Moc szczytowa

$$P_N = 19,96kW$$

Dóbór kabli i urządzeń zabezpieczających

Prawdzenie warunku na obciążalność długotrwalaą prądu:

$$I_{dd} > I_B$$

$$I_B = \frac{S}{U_{nf}} = \frac{P}{\cos\varphi \cdot U_{nf}} \text{ dla obw. 1-f}$$

$$I_B = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot \cos\varphi \cdot U_n} \text{ dla obw. 3-f}$$

Na podstawie obliczonego prądu obciążenia należy dobrać zabezpieczenie przewodu o prądzie znamionowym I_n :

$$I_n \geq 1,25 \cdot I_B$$

Dobór kabla oraz zabezpieczenia

Wyznaczamy minimalną długotrwałą obciążalność prądową przewodu I_z :

$$\begin{cases} I_B \leq I_n \leq I_z \\ I_z \leq 1,45 \cdot I_z \\ I_z = k_2 \cdot I_n \end{cases} \begin{cases} I_B \leq I_n \leq I_z \\ I_z \geq k_2 \cdot I_n \\ I_z \geq 1,45 \end{cases}$$

I_B – prąd obciążenia powodujący zadziaływanie zabezpieczenia

k_2 – współczynnik krotności prądu zabezpieczenia dla wyłączników nadmiarowo-prądowych

$k_2 = 1,45$ dla bezpieczników z wkładką topikową WTN-gF $k_2 = 1,6$

I_z – wartość prądu I_z dobieramy przekrój (na podstawie katalogu producenta), który musi spełniać następujący warunek:

$$I_{dd} = k_p \cdot I_z' \geq I_z \cdot k_p = 1$$

I_z – wymagana minimalna długotrwała obciążalność przewodu

I_{dd} – długotrwała obciążalność prądu

Warunek spełniony kabel YDY 4x4mm² oraz zabezpieczenie nadmiarowo-Typu S303 1120A zostały dobrane prawidłowo. Kabel oraz zabezpieczenie dobrano o przekroju i ciągniecie dużo większym niż wymagany z obliczeń umożliwiający rozbudowę oświetlenia.

Oprawdzenie dobranych kabli/przewodów na warunki zwarciowe

$$S \geq \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\frac{I^2 \cdot t_w}{1}}$$

Tabela 1. Zestawienie obwodów prądowych wyniki obliczeń Tablica T1

Nr	Rodzaj obwodu	Moc P _z	Prąd I _B	$I_{dat} = k_p \cdot I_z' \geq I_z$	Typ i przekrój przewod ów	Rodzaj Zabezp	Prąd znam. Zabezp	$\frac{I^2 \cdot t_w}{k} \sqrt{\frac{1}{1}}$
-	-	W	A	A	mm ²	-	A	mm ²
1/T1	Obwód gn. 230V (pom. 09, 08, 05, jadalnia)	2200	9,6	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
2/T1	Obwód gn. 230V (pom. przegot, kredens)	1500	6,5	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
3/T1	Obwód gn. 230V (pom. szatania/toaleta)	1500	6,5	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
4/T1	Obwód oświetl. (pom. 09, 08, 04, 07)	528	2,3	24	10,0 3x1,5	S301B	10	0,41
5/T1	Obwód oświetl. (pom. komunik/jadalnia)	324	1,4	18	10,0 3x1,5	S301B	10	0,35
6/T1	Obwód oświetl. (pom. 05, 01, 02)	227	1,0	18	10,0 3x1,5	S301B	10	0,35
7/T1	Obwód oświetl. ewakuacyjne, kierunkowe	30	0,1	18	3,0 3x1,5	S301B	3	0,35
8/T1	Zasilanie tablicy TB kotłowni	6840	10,6	31	20,0 5x4	S303C	20	0,42
Moc szczytowa	Ps=7429W kj=0,56	13149	11,3	41	25 YDYzo 5x6	S303C	25	0,42

Tabela 2. Zestawienie obwodów prądowych wyniki obliczeń Tablica TB (kotłowni)

Nr	Rodzaj obwodu	Moc P _z	Prąd I _B	$I_{dat} = k_p \cdot I_z' \geq I_z$	Typ i przekrój przewod ów	Rodzaj Zabezp	Prąd znam. Zabezp	$\frac{I^2 \cdot t_w}{k} \sqrt{\frac{1}{1}}$
-	-	W	A	A	mm ²	-	A	mm ²
1/TB	Obwód 230V (zasilanie syst. solarnego)	800	3,5	24	10,0 3x2,5	S301B	10	0,35
2/TB	Obwód 230V (zasilanie pieca C.O.)	800	3,5	24	10,0 3x2,5	S301B	10	0,35
3/TB	Obwód gn. 230V (magazyn, kotłownia)	1000	4,3	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
4/TB	Obwód gn. siłowe 400V (kotłownia)	3000	4,7	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
5/TB	Obwód oświetl. (kotłownia+zewn.)	240	1,0	18	10,0 3x1,5	S301B	10	0,35
Moc szczytowa	Ps=2920W kj=0,5	5840	4,4	41	25 YDYzo 5x6	S303C	25	0,42

Tabela 3. Zestawienie obwodów prądowych wyniki obliczeń Tablica T2

$\frac{M}{Q}$	Σ	Rodzaj obwodu	Moc P_z	Prąd I_B	$I_{dd} = k_p \cdot I_z \geq I_z$	Typ i przekrój przewodów	Rodzaj Zabezp.	Prąd znam. Zabezp.	$S \geq \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\frac{I^2 \cdot t_w}{1}}$
				Prąd I_{dd}	Prąd I_z	mm^2	-	I_h	A
-	-	W	A	A	A	mm^2	-	I_h	mm^2
1/T2	Obwód gn.230V (pom.1,03;1,04; 1,05)	1500	6,5	24	16,0	YDYP 3x2,5	S301B	16	0,41
2/T2	Obwód gn.230V (pom.komunikacja korytarz)	1600	7,0	24	16,0	YDYP 3x2,5	S301B	16	0,41
3/T2	Obwód gn. 230V (pom.1,07; 1,08; 1,09)	1800	7,8	24	16,0	YDYP 3x2,5	S301B	16	0,41
4/T2	Obwód oświetl. (pom.1,03; 1,04; 1,05; 1,09)	520	2,3	24	10,0	YDY 3x1,5	S301B	10	0,35
5/T2	Obwód oświetl. (pom.1,07; 1,08)	470	2,0	18	10,0	YDYP 3x1,5	S301B	10	0,35
6/T2	Obwód oświetl. (pom.komunik, korytarz,zew)	464	2,0	18	10,0	YDYP 3x1,5	S301B	10	0,35
7/T2	Obwód oświetl.ewakuacyjne, kierunkowe	54	0,2	18	3,0	YDYP 3x1,5	S301B	3	0,35
Moc szczytowa	$P_s=4268W$ $k_f=0,66$	6408	6,5	41	25	YDYżo 5x6	S303C	25	0,42

Tabela 4. Zestawienie obwodów prądowych wyniki obliczeń Tablica T3

$\frac{M}{Q}$	Σ	Rodzaj obwodu	Moc P_z	Prąd I_B	$I_{dd} = k_p \cdot I_z \geq I_z$	Typ i przekrój przewodów	Rodzaj Zabezp.	Prąd znam. Zabezp.	$S \geq \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\frac{I^2 \cdot t_w}{1}}$
				Prąd I_{dd}	Prąd I_z	mm^2	-	I_h	A
-	-	W	A	A	A	mm^2	-	I_h	mm^2
1/T3	Obwód gn.230V (pom komunik, sala 2,07)	1600	7,0	24	16,0	YDYP 3x2,5	S301B	16	0,41
2/T3	Obwód gn.230V (pom.toalety)	1500	6,5	24	16,0	YDYP 3x2,5	S301B	16	0,41
3/T3	Obwód gn. 230V (pom.2,02; 2,03; 2,04)	1600	7,0	24	16,0	YDYP 3x2,5	S301B	16	0,41
4/T3	Obwód oświetl. (pom.2,07; 2,08; 2,09)	314	1,4	18	10,0	YDYP 3x1,5	S301B	10	0,35
5/T3	Obwód oświetl. (pom.2,05; 2,06)	376	1,6	18	10,0	YDYP 3x1,5	S301B	10	0,35
6/T3	Obwód oświetl. (pom.2,02; 2,03,, 2,04)	376	1,6	18	10,0	YDYP 3x1,5	S301B	10	0,35
7/T3	Obwód oświetl. (pom.komunikacja)	423	1,8	18	10,0	YDYP 3x1,5	S301B	10	0,35
8/T3	Obwód oświetl.ewakuacyjne, kierunkowe	18	0,1	18	3,0	YDYP 3x1,5	S301B	3	0,35
9/T3	Obwód dzwonkowy	100	0,4	18	3,0	YDYP 3x1,5	S301B	3	0,35
10/T3	Zasilenie tablicy TK komputery	4000	6,2	31	20,0	YDYP 5x4	S303C	20	0,42
11/MCZ/towa	$P_s=8267W$ $k_f=0,8$	10307	12,6	41	25	YDYżo 5x6	S303C	25	0,42

Tabela 5. Zestawienie obwodów prądowych wyniki obliczeń Tablica TK

NR	Rodzaj obwodu	Moc P _z	Prąd I _B	$I_{dd} = k_p \cdot I_z \geq I_z$	Typ i przekrój przewod ów	Rodzaj Zabezp	Prąd znam. Zabezp	$\frac{I^2 \cdot I_w}{k} \sqrt{1}$
			Prąd I _{dd}	Prąd I _z	mm ²	-	A	mm ²
-	-	W	A	A	mm ²	-	A	mm ²
1/TK	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	4,3	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
2/TK	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	4,3	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
3/TK	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	4,3	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
4/TK	Obwód gn.230V komputer. DATA (4stanow)	1000	1,5	24	16,0 3x2,5	S301B	16	0,41
Moc szczytowa	Ps=4000W kj=1	4000	6,5	41	25 5x6	S303C	25	0,42

Tabela 6. Zestawienie obwodów prądowych wyniki obliczeń rozdzielnicy głównej RG

NR	Rodzaj obwodu	Moc P _z	Prąd I _B	$I_{dd} = k_p \cdot I_z \geq I_z$	Typ i przekrój przewod ów	Rodzaj Zabezp	Prąd znam. Zabezp	$\frac{I^2 \cdot I_w}{k} \sqrt{1}$
			Prąd I _{dd}	Prąd I _z	mm ²	-	A	mm ²
-	Obwód 1/RG zasilanie tablicy T1 (piwnic)	13149	19,4	41 25,0	YDYP 5x6	S303C	25	0,42
RG	Obwód 2/RG zasilanie tablicy T2 (parter)	6408	9,4	41 25,0	YDYP 5x6	S303C	25	0,42
RG	Obwód 3/RG zasilanie tablicy T3 (I piętro)	10307	15,2	41 25,0	YDYP 5x6	S303C	25	0,42
Moc szczytowa	Ps=19964W kj=0,67	29864	30,3					

Obliczanie spadku napięcia dla kabli zasilających

$$\Delta U \% = \frac{100}{\gamma \cdot s \cdot U^2} \cdot \sum_n P_i \cdot L_i$$

Obliczanie spadku napięcia dla kabla YDY5x6mm ² zasilającego TABLICĘ T1				
	Obliczeniowy spadek napięcia	Dopuszczalny spadek napięcia		
13149	W	%		
5	m	0,12%	≤	1,00%
6	mm ²			
230	V			
528	W	%		

Obliczanie spadku napięcia dla najdłuższego obw. oświetleniowego 4/T1kabel YDYp 3x1,5mm²

	Obliczeniowy spadek napięcia	Dopuszczalny spadek napięcia		
	%	%		

$L_i =$	25	m	$\Delta U\%_{2=}$	1,0%	\leq	3,00%
$S =$	1,5	mm ²	Warunek spełniony			
$U =$	230	V				

$$\Delta U\% = \cdot \Delta U\%_1 + \Delta U\%_2 = 1,12\% > 5\%$$

$$\Delta U\% = \frac{100}{\gamma \cdot S \cdot U^2} \cdot \sum P_i \cdot L_i$$

Obliczanie spadku napięcia dla kabla YDY5x4mm² zasilającego TABLICĘ TB

$P_s =$	5840	W	Obliczeniowy spadek napięcia %	Dopuszczalny spadek napięcia %
$L_i =$	25	m	$\Delta U\%_{1=}$	$0,41\%$
$S =$	4	mm ²	Warunek spełniony	
$U =$	230	V		

Obliczanie spadku napięcia dla najdłuższego obw. oświetleniowego 5/TBkabel YDYP 3x1,5mm²

$P_i =$	270	W	Obliczeniowy spadek napięcia %	Dopuszczalny spadek napięcia %
$L_i =$	15	m	$\Delta U\%_{2=}$	$0,05\%$
$S =$	1,5	mm ²	Warunek spełniony	
$U =$	230	V		

$$\Delta U\% = \cdot \Delta U\%_1 + \Delta U\%_2 = 0,46\% > 5\%$$

$$\Delta U\% = \frac{100}{\gamma \cdot S \cdot U^2} \cdot \sum P_i \cdot L_i$$

Obliczanie spadku napięcia dla kabla YDY5x6mm² zasilającego TABLICĘ T3

$P_s =$	10307	W	Obliczeniowy spadek napięcia %	Dopuszczalny spadek napięcia %
$L_i =$	8	m	$\Delta U\%_{1=}$	$0,23\%$
$S =$	6	mm ²	Warunek spełniony	
$U =$	230	V		

Obliczanie spadku napięcia dla najdłuższego obw. oświetleniowego 6/T3kabel YDYP 3x1,5mm²

$P_i =$	376	W	Obliczeniowy spadek napięcia %	Dopuszczalny spadek napięcia %
$L_i =$	25	m	$\Delta U\%_{2=}$	$0,14\%$
$S =$	1,5	mm ²	Warunek spełniony	
$U =$	230	V		

$$\Delta U\% = \cdot \Delta U\%_1 + \Delta U\%_2 = 0,37\% > 5\%$$

Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z niniejszym projektem. Prace należy przeprowadzać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami tj.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- norma PN IEC z 2012 oświetlenie stref ruchu

- przepisów BHP

Zmiany podczas realizacji wykonywania robót objętych niniejszym projektem powinny być uzgadniane z autorami projektu (opracowania), inspektorem nadzoru autorskiego i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

Po wykonaniu robót budowlanych branży elektrycznej należy przeprowadzić badania (pomiary): - skuteczności ochrony przeciwpoorażeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary uziemień itd.

Wyniki dokonanych pomiarów muszą być zaprotokołowane oraz mieścić się w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami.

RYSUNKI

E-1 Instalacja elektryczna oświetleniowa i gн. wtórkowych 230V PIWNICE

E-2 Instalacja elektryczna oświetleniowa i gн. wtórkowych 230V PARTER

E-3 Instalacja elektryczna oświetleniowa i gн. wtórkowych 230V PODDASZE

E-4 Schemat ideowy zasilania Tablicy rozdzielczej T1 (piwnic)

E-5 Schemat ideowy zasilania Tablicy rozdzielczej TB (kotłowni)

E-6 Schemat ideowy zasilania Tablicy rozdzielczej T2 (parter)

E-7 Schemat ideowy zasilania Tablicy rozdzielczej T3 (I piętro)

E-8 Schemat ideowy zasilania Tablicy rozdzielczej TK (komputery)

E-9 Schemat rozdzielnicy głównej RG istniejącej

E-10 Schemat zasilania